


## SAVANT Хост-контроллеры

Основа системы управления SAVANT для любого проекта



Название	S2 Host	Smart Host	Pro Host	Super Pro Host
Лицензия	Предустановленна	OSL-SMRT9-00 (в комплекте)	OSL-PRO9-00(Приобретается отдельно)	OSL-SUPERPRO9-00(Приобретается отдельно)
Порты управления	6 x IR 2 x RS-232 1 x Реле* 1 x IO		Нет	
Приложения	Savant Pro App (IOS, Android)	Savant Pro App - IOS, Android TrueControl - IOS TrueConference - IOS		
Кол-во подключаемых моб. устройств	24 одновременно		Без ограничений	
Общее кол-во помещений	Без ограничений			
Кол-во помещений с видео	4 комнаты	12 комнат	Без ограничений	
Кол-во помещений с аудио	6 комнат	18 комнат	Без ограничений	
Интеграция KNX и BACnet	Да			
Управление светом	Без ограничений			
Управление карнизами	Без ограничений			
Климат (HVAC / тёплый пол / иное)	4	12	64	
Домофон	1	3	5	
Гараж / Ворота	2	8	Без ограничений	
Дверные замки	2	8	Без ограничений	
Система безопасности	64 датчика	128 датчиков	Без ограничений	
IP камеры	4 камеры	8 камер	Без ограничений	
Стороннее управление	Нет	Требуется премиум лицензия	Да	
Управление и мониторинг энергией (Energy Service)	Нет	24 сенсора	Без ограничений	
Savant IP Video	Нет	Без ограничений (без tiling)	Без ограничений	
Видео - Tiling**	Нет		Да	
Savant Music	Да			
Sonos	Да			
Размеры	3.55 x 15.24 x 8.12 см	4.06 x 20,32 x 7.62 см	3.6 x 19.7 x 19.7 см	52.9 x 45.0 x 21.8 см
Вес	0.22 кг	0.64 кг	1.2 кг	17.62 кг
Гарантия	2 года	2 года (опционально 5 лет)		

\* Доступно в моделях : SHR-S2, PKG-S2REMI, HST-SAVANT6, PKG-SMARTREMI, HST-SAVANT6NM, HST-SAVANT6PLUSNM

\*\* Запатентованная технология Savant, позволяющая не только выводить любое изображение на любое устройство отображения, но и формировать «коллаж» из изображений от нескольких источников, и отображать его как на одном экране, так и на видеостене.